


สมาร์ทเกตเวย์

คู่มือการใช้งาน



Häfele Smart Living



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการเชื่อมต่อ

1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


ชื่อผลิตภัณฑ์	สมาร์ทเกตเวย์
แหล่งจ่ายไฟ	DC 5V/1A Micro USB
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-10°C-45°C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5%-90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
การเชื่อมต่อ	Zigbee 3.0 Wifi 2.4G (IEEE802.11b/g/n)

2. ประกอบด้วย

- สมาร์ทเกตเวย์ 1 ชิ้น
- สายไฟแบบไมโครยูเอสบี 1 ชิ้น
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

3. รายละเอียดสินค้า

สมาร์ตเกตเวย์เป็นศูนย์กลางควบคุมของอุปกรณ์อัจฉริยะที่อยู่บนเครือข่าย ZigBee ไว้ด้วยกัน ผู้ใช้สามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนการทำงานแบบอัตโนมัติของอุปกรณ์บนแอปพลิเคชันได้



4. การเตรียมเครือข่าย



ทำการจ่ายไฟเข้าสมาร์ทเกตเวย์และทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับ Wi-Fi ในย่านความถี่ 2.4 GHz เพื่อให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนและสมาร์ทเกตเวย์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

4. การเตรียมเครือข่าย

- ดาวนโหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน

ไปที่ App Store หรือ Play Store ค้นหา "Hafele Smart Living" หรือสแกน QR ตามด้านล่าง

ทำการลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยการกดที่ปุ่ม "Sign up" ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หากทำการลงทะเบียนแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "Log in"




Häfele Smart Living

6. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

เปิดแอปแล้วไปที่แถบเมนู "Hafele Devices" แล้วเลือกที่ "Wireless Gateway (Zigbee)" ทำการใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi แล้วกดที่ "Next" ในขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะกำลังกะพริบอยู่ หลังจากนั้นให้ทำการคลิกที่ "Confirm the indicator is blinking rapidly" แล้วจึงกดที่ "Next"

คำแนะนำ: หากไฟแสดงสถานะไม่กะพริบให้ทำการกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าไฟจะกะพริบถี่ๆ



6. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

เมื่อกระบวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วไฟจะดับลง แอปจะแสดงหน้าต่างถัดมา แล้วจึงทำการกด "Done"

ตอนนี้คุณสามารถเรียกใช้งานอุปกรณ์บนหน้าหลักของแอปพลิเคชัน และสามารถสร้างการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ที่ต้องการได้

